



85655188

**KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt**

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations-Taste
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- Spannungsversorgung über Solarzellen
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Demontageschutz
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar
- für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.



IP20

Technische Merkmale

Betriebsspannung	3
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Anzahl Funk-Kanäle	2
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Erforderliche Ø-Helligkeit	mind. 300 lx 6 h/Tag
Betriebstemperatur	-5/45 °C
Aufbauhöhe	14 mm
Haupt-Designlinie	BERKER S.1/B.3/B.7
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt